



NLS-NQ1000

信息终端

特點

- 先進技術
配備 Newland 自主研发的扫描引擎，NLS-NQ1000 能夠輕鬆解碼質量較差的條碼，如污損或皺褶的標籤。
- 多樣化功能
NLS-NQ1000 提供藍牙/1D/2D/WiFi/4G/LAN 功能，以滿足各種應用需求。
- 電源供應
通過電源適配器或以太網供電（PoE）充電。
- 外部設備連接
外部 USB 和 GPIO 端口可連接 Newland 手持掃描器用於控制進/出口門或門鎖。
- 優良的環境適應性
由於其小巧的尺寸和 VESA 75 安裝性，可以安裝在商店或辦公室的任何地方。
- 卓越的產品互動
具有 10 英寸高清屏幕（1280x800 分辨率），由 Android 13 操作系統驅動，並兼容 Newland MDM 軟件。



2D Barcode



1D Barcode



Android



USB



Ethernet



WiFi



Screen size

NLS-NQuire 1000

掃描性能

處理器		2.0GHz 八核 64 位處理器
操作系統		Android 13 (可升級到更高版本)
內存		4GB RAM/64GB ROM
識讀碼制	2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
	1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
景深	EAN-13	70mm-610mm(13mil)
(取決於條碼和環境)	Code39	110mm-290mm(5mil)
	PDF417	110mm-230mm(6.7mil)
	Data Matrix	110mm-260mm(10mil)
	QR Code	55mm-410mm(15mil)

機械/電氣參數

尺寸 (L × W × H)		251.7(L) × 173.5(W) × 32(H) mm
顯示		10.1 英寸 (1280×800) 電容式觸摸屏
鍵盤		上/下鍵 音量+/音量-鍵 菜單鍵
通知		揚聲器和多色 LED
傳感器		重力傳感器,紅外線傳感器
GPS		GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
攝像頭		前置攝像頭: 800 萬像素
音頻		1個麥克風 2個揚聲器 8Ω/1.5W
卡槽		Nano+Nano/Nano+TF
接口	USB	1x USB Type-C, 1x USB Type-A
	Ethernet	RJ45, support Power-over-Ethernet
	Expansion	2x GPIO/1x expansion USB/2x series port
AC 適配器	AC 適配器	12V@3A
	POE	IEEE 802.3 af/at

環境參數

工作溫度	-10°C ~ 50°C (14° F ~ 122° F)
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-4° F ~ 140° F)
工作濕度	5%~ 90% (無凝結)
靜電放電	± 12 kV (空氣放電) ± 6 kV (直接放電)
防護等級	IP54(前置面板)

NFC

13.56MHz RFID (可選)	ISO14443A/B MIFARE FeliCa NFC Forum Tags ISO15693 支持 ID 卡讀取 支持讀寫模式
--------------------	---

無線參數

WLAN RADIO		內置 802.11 a/b/g/n/ac 支持 2.4G 和 5G 雙頻
WWAN RADIO	2G	850/900/1800/1900MHz
	3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39
	4G	TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WPAN RADIO		藍牙 5.2

附件 (可選)

NFC antenna, MSR card reader	
------------------------------	--

規格如有更改 恕不另行通知

版本號: V1.4

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@newlandaidc.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Aisa Pacific

Add: 6 Raffles Quay #14-06
Singapore 048582
Email: info@newlandaidc.com

Japan

電話: +81 03 4405 3222

Korea

Tel: +82 10 8990 4838

Taiwan

Tel: +886 2 7731 5388

Indonesia

Tel: +62 8161157247

Vietnam

Tel: +84 909 345 375

India

Tel: +91 120 201449/50/51/52