



NLS-N7L

手持資料獲取器

特点

- **優良握感，堅固耐用**
針對內場，尺寸更小，使用靈活，同時結合人體工學，採用細長握柄設計。IP65 防護等級，能夠承受 1.8m 自由落地（每個面 2 次）的撞擊，設備在淋水和手套情況下仍能正常使用
- **卓越的性能**
N7L 配備四核 2.0 Ghz 主頻和 2GB RAM + 16GB ROM 存儲配置，運行 Android 9.0 操作系統，提供更快的數據處理和更平穩的操作。。
- **黃金掃描傾角 資料清晰可見**
25 度黃金掃描傾角，使掃描更精準，更簡易。800 萬像素攝像頭，高動態 LED 補光燈，隨時隨地，輕鬆捕捉圖像。
- **高效的 WIFI 傳送速率**
增大信號強度，同時支援 802.11 AC 頻段，完美支持 WIFI 5G 頻段，傳輸速率更快，WIFI 漫遊時無卡頓，工作更高效。



2D Barcode



1D Barcode



Android



4"
Color
Screen



GPS



IP65



WIFI

NLS-N7L

掃描性能

處理器	2.0GHz, 四核主頻
作業系統	Android 9.0
記憶體	2GB RAM, 16GB ROM
通訊介面	Type-C port, 9V/2A

機械/電氣參數

外觀尺寸 (L×W×H)	187.1mm×65.8mm(槍把 54.4mm)×24.5mm(電池 30mm)
重量	315g (包含 電池)
顯示幕	3.5 寸 FWVGA 螢幕, 強光下可見, 解析度 854×480
鍵盤	29 鍵, 帶背光功能, 可選 38 鍵和 47 鍵
虛擬按鍵	3 個虛擬按鍵; 用戶自定義
提示方式	振動器, 喇叭, 多色 LED
電池	5100mAh
攝像頭	8MP, PDAF, LED 指示
GPS	GPS (A-GPS)/GLONASS or GPS (A-GPS)/Galileo
拓展	Micro SD/TF 卡 (最大值 128GB)
感測器	重力感應器,
AC 電源適配器	輸出: Type-C 9V/2A, 輸入: AC 100~240V, 50~60Hz

環境參數

工作溫度	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
儲存溫度	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
工作濕度	5% to 95% (無凝結)
靜電防護	±15 kV (空氣放電), ±8 kV (直接放電)
跌落等級	1.8m 水泥底面跌落距離 (6 面, 每面各一次)
防護等級	IP65

識讀碼制

2D Barcode	1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
CMOS (≥ 5 mil)	2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.

識讀景深

取決於條形碼類型和環境	Code39(5mil) 80mm-350mm; Code39(10mil) 50mm-575mm Code128(3mil) 100mm-180mm; Code128(10mil) 60mm-480mm EAN-13(13mil) 40mm-480mm; DM(15mil) 55mm-355mm PDF417(10mil) 60mm-320mm; QR(15mil) 50mm-400mm
-------------	---

無線性能

WLAN RADIO	Bands	內置 802.11 a/b/g/n/ac, 兼容 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v, 支持 2.4G 和 5G 雙頻和快速漫遊
WWAN RADIO	4G	GSM: B3/B5/B8 WCDMA: B1/B5/B8 WCDMA: B1/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M) FDD-LTE: B1/B3/B5/B8
WPAN RADIO		BT5.0, 兼容 V3.0+HS/V4.2 LE

Newland AIDC

Add: No.1 Ruijiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business
park B-8, Sector 62, Noida,
Uttar Pradesh-201301
Tel: +91 120 7964266
Email: info@nlscan.com

Newland Japan

住所: 〒108-0075
東京都港区港南1丁目 9-36
アレア品川ビル 13 階 407
電話: 03-4405-3222
メール: info@nlscan.com

Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,
Jang-eun Medical Plaza 6F,
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,
Yongin-City, Kyunggi-do
Tel: +82 10 8990 4838
Email: info@nlscan.com

NLS-N7L

電池壽命

待機續航時間	500 小時
工作續航時間	持續操作 12 小時 (每 6 秒掃描一次)

卡槽

SIM Card	TF Card, SIM
----------	--------------

配件列表

AC 適配器, 電纜, 充電架, 手帶, 4 槽充電器

國際認證

國際認證	CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, UN38.3
鐳射安全規範	IEC62471

規格如有更改, 恕不另行通知

2020/8/12

版本號: V1.2

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business
park B-8, Sector 62, Noida,
Uttar Pradesh-201301
Tel: +91 120 7964266
Email: info@nlscan.com

Newland Japan

住所: 〒108-0075
東京都港区港南1丁目 9-36
アレア品川ビル 13 階 407
電話: 03-4405-3222
メール: info@nlscan.com

Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,
Jang-eun Medical Plaza 6F,
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,
Yongin-City, Kyunggi-do
Tel: +82 10 8990 4838
Email: info@nlscan.com